




Popis hlavních ikon

IKONY	POPIS
T	Přenos simplexního hovoru
R	Příjem simplexního hovoru
	Přijaté statusové zprávy
	Ikona stavu baterie
	Ikona síly signálu
	Používá se reproduktor
	Reproduktor a sluchátko nejsou používány
2	Je vybrán horní mikrofon
	Reproduktory a tóny jsou ztišeny
	Klávesnice je zamknuta
	Přijaté textové zprávy
	Je aktivováno skenování
	Nepoužívá se kódování bezdrátového rozhraní
d	Blokování vysílání je aktivní
[T]	Připojení k síti bylo ztraceno, k dispozici jsou omezené služby
	Přijímač GPS je zapnutý

Tento dokument je vlastnictvím společnosti Cassidian Finland Oy a nesmí být bez svolení kopírován ani předáván dál. www.cassidian.com



TH1n

Stručný návod k obsluze

UM
PS11367ACSAA01
11/2012

TRA/TR/APP/00041 01.01/CS

CASSIDIAN

AN EADS COMPANY


Seznámení s terminálem



Začínáme

Instalace baterie

1 Zasuňte horní upevňovací výstupky na baterii do odpovídajících otvorů uvnitř terminálu
2 Zatlačte na spodní část baterie, až s cvaknutím zapadne do správné polohy



Instalace antény

Anténu po směru hodinových ručiček zašroubujte do vyhrazeného otvoru v horní části terminálu

Zapnutí terminálu

1 Stiskněte a podržte vypínač
2 Pokud vás terminál vyzve k zadání telefonu nebo bezpečnostního kódu, zadejte požadované údaje a vyberte možnost **OK**

Poznámka: Počáteční výchozí kód telefonu je 1234

Poznámka: Cílem tohoto stručného návodu k obsluze je pomoci uživatelům s prvními kroky při používání terminálu. Podrobné informace o použití terminálu jsou k dispozici v kompletní uživatelské příručce na adrese https://cinfodin.cassidian.com.

Uskutečnění a příjem hovorů (1/2)

Uskutečnění hovoru

Skupinový hovor

1 Stiskněte položku ♡
2 Přejděte do požadované složky
3 Vyberte možnost **Zvolit**
4 Otáčejte selektorem skupin, dokud nenastavíte požadovanou skupinu
5 Stiskněte a podržte tlačítko PTT
6 Jakmile zazní krátký tón, začněte hovořit

Rychlý hovor

1 Na číslo v síti TETRA: Zadejte číslo
Na telefonní číslo: Zadejte číslo, stiskněte položku ⎯ a přejděte na položku *Telefon*
2 Stiskněte a podržte tlačítko PTT

Telefonní hovor

1 Zadejte předčíslí oblasti a telefonní číslo
2 Stiskněte možnost ⎯
3 Přejděte na požadovaný typ čísla: *Soukromý*, *Číslo zkratky*, *Telefon* nebo *Linka do práce*
4 Stiskněte možnost ⎯

Uskutečnění a příjem hovorů (2/2)

Hovor pomocí tlačítka „Nouze“

Stisknutím a podržením tlačítka „Nouze“ uskutečníte hovor na předdefinované číslo

Hovor v přímém režimu

1 Vyberte postupně příkazy
Menu→*Nastavení*→*Nastavení telefonu*→*Aktivní režim*→*Přímý*
2 Otáčejte selektorem skupin, dokud nenastavíte požadovaný kanál, a poté stisknutím tlačítka Zpět vyberte příslušnou skupinu
nebo
zadejte číslo příjemce
3 Stiskněte a podržte tlačítko PTT

Odpověď na hovor

Telefonní hovor

Stiskněte možnost ⎯

Skupinový nebo rychlý hovor

1 Stiskněte a podržte tlačítko PTT
2 Jakmile zazní krátký tón, začněte hovořit

Zasílání textových zpráv

Odeslání statusové zprávy

1 Stiskněte možnost ≫
2 Přejděte na požadovanou statusovou zprávu
3 Zvolte možnost **OK**
4 Zadejte telefonní číslo nebo vyhledejte příjemce
5 Zvolte možnost **OK**
6 Přejděte na požadovaný typ čísla
7 Zvolte možnost **Odeslat**

Odeslání textové zprávy

1 Stiskněte možnost ≪
2 Napište zprávu
3 Zvolte možnost **Odeslat**
4 Zadejte telefonní číslo nebo vyhledejte příjemce
5 Zvolte možnost **OK**
6 Přejděte na požadovaný typ čísla
7 Zvolte možnost **Odeslat**

Poznámka: Vaše organizace může klávesám ≪ a ≫ předdefinovat i jiné funkce